

## **Instructivo para la instalación de impresora Aficio 3025 Dto. Qca Inorganica**

1- Bajada del driver (en español):

**Windows 10 (64 bits):**

[http://support.ricoh.com/bb/pub\\_e/dr\\_ut\\_e/0001278/0001278641/V4700/z72126L17.exe](http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001278/0001278641/V4700/z72126L17.exe)

**Windows 10 (32 bits):**

[http://support.ricoh.com/bb/pub\\_e/dr\\_ut\\_e/0001278/0001278642/V4700/z72127L17.exe](http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001278/0001278642/V4700/z72127L17.exe)

**Windows 8 (64 bits):**

[http://support.ricoh.com/bb/pub\\_e/dr\\_ut\\_e/0001120/0001120078/V3400/r46679sp.exe](http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120078/V3400/r46679sp.exe)

**Windows 8 (32 bits):**

[http://support.ricoh.com/bb/pub\\_e/dr\\_ut\\_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe](http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe)

**Windows 7 (64 bits):**

[http://support.ricoh.com/bb/pub\\_e/dr\\_ut\\_e/0001120/0001120078/V3400/r46679sp.exe](http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120078/V3400/r46679sp.exe)

**Windows 7 (32 bits):**

[http://support.ricoh.com/bb/pub\\_e/dr\\_ut\\_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe](http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe)

**Windows XP (32 bits): El driver para Windows XP esta discontinuado. Se puede utilizar el correspondiente a Windows Server 2003:**

[http://support.ricoh.com/bb/pub\\_e/dr\\_ut\\_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe](http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe)

Elegir idioma y sistema operativo. Nos aparecerá un cuadro, Clickear download del pcl 6 driver. A continuación crear una nueva carpeta en el escritorio y hacer doble clic en el driver bajado. En el cuadro de diálogo clickear en : ejecutar → siguiente → acepto contrato → siguiente → examinar( buscar la carpeta que creamos anteriormente) → siguiente → aceptar

2-Instalación:

Windows XP

Ir a inicio → impresoras y faxes → agregar una impresora. Se abrirá un cuadro: siguiente → impresora local → siguiente, nuevo puerto: tcp/ip estandar → usar el siguiente puerto (buscar IP\_157.92.34.8). siguiente →

Aparecera el cuadro de instalación de impresora, allí le damos a: utilizar disco → examinar: buscamos la carpeta que creamos, en donde descomprimimos el driver, y hacemos doble click en, por ej: r46359sp → disk1. Aparecerá un archivo con nombre OEMSETUP → abrir → aceptar, seleccionamos ricoh aficio 3025 pcl 6 → siguiente → (elegir si es o no predeterminada) siguiente → (no Imprimir pagina de prueba) siguiente → finalizar

Windows 7/8/10

Ir a inicio → dispositivos e impresoras → agregar una impresora. Se abrirá un cuadro: siguiente → impresora local → siguiente, nuevo puerto: tcp/ip estandar → usar el siguiente puerto (buscar IP\_157.92.34.8). siguiente →

Aparecera un cuadro de dialogo. Clickear en usar disco → examinar. Buscamos la carpeta que creamos en donde descomprimimos el driver. Doble click en r46359sp → disk 1. Aparecera un archivo con nombre OEMSETP → abrir → aceptar, seleccionamos ricoh aficio 3025 pcl 6 → siguiente → no compartir esta impresora → siguiente (elegir si es o no predeterminada) siguiente → (no Imprimir pagina de prueba) siguiente → finalizar

### 3-Configuración:

Click derecho en aficio 3025 → propiedades (prop de imp para W7) → ir a la solapa de accesorios y seleccionar: Tray 3 and 4 y duplex unit → aceptar. Nuevamente hacer clic derecho en aficio 3025 → preferencias de impresión → paper (Seleccionamos A4) y al lado en la opción "print on" seleccionar A4; y acceso valido ingresaremos el código de usuario personal que utilizamos para sacar copias. **ATENCIÓN:** al colocar aquí el código todos los usuarios que deseen imprimir a través de esa pc, lo harán siempre para esa cuenta. Si hay más de un usuario por pc se recomienda: no ingresar el usuario en preferencias de impresión y hacerlo en el momento en que se vaya a imprimir, de la sgte. manera: al imprimir buscar aficio 3025 → propiedades → acceso valido → ingresar codigo → aceptar → aceptar

Finalmente mandaremos a imprimir una hoja que podamos reconocer, para verificar que ha sido bien instalada.

La impresora cuenta con la posibilidad de realizar doble faz automática desde las propiedades.